

CR-ST55DAB

KENWOOD

Radiowecker mit Bluetooth®, DAB+ und ASA



Der Allround-Radiowecker - Klangstark und topmodern ausgestattet!

Der CR-ST55DAB ist mit einem DAB+ Empfänger ausgestattet und liefert damit neben einer Vielzahl von Radiosendern in bester Qualität dank der neuen „ASA“-Funktion auch ein echtes Plus an Sicherheit. Sein besonders großes Display mit 5 Dimmstufen bis hin zu einem extrem abgedunkelten „Super Low Light Mode“ für die Nacht, drei einstellbare Weckzeiten und die Snooze- und Sleep-Funktion machen den CR-ST55DAB zu einem vollausgestatteten Radiowecker. Mit Bluetooth® Audio-Streaming können Sie Musik kabellos von Smartphone & Co. streamen oder alternativ über den USB-Port abspielen. Der Klang ist dabei dank DSP-Verstärker und Stereo-Lautsprecher beeindruckend kraftvoll und klar.

HAUPTMERKMALE

- Großformat Display
- DAB+ / UKW-RDS Empfänger mit ASA*-Funktion
- Bluetooth® Audio-Streaming (V5.3)
- USB-Audiowiedergabe (MP3), Audio-In (3,5mm Klinke)
- USB-Ladefunktion (1A im Standby-Modus)
- 5 Dimmstufen mit Super-Lowlight-Modus für die Nacht
- Wecker mit 3 Weckzeiten (Radio/Summer), Sleep-Timer
- Wählbare Menüsprache (DE/EN/FR/IT/NL/PL)
- 2 x 3 W RMS Stereo-Lautsprecher mit DSP-Verstärker

ABMESSUNGEN

- Abmessungen (B x H x T): 190 x H 80 x T 125 mm
- Gewicht: 890 g

EAN CODE

- CR-ST55DAB-B: 0019048242365
- CR-ST55DAB-M: 0019048242372



Erhältlich in Holzoptik (CR-ST55DAB-M) oder Schwarz (CR-ST55DAB-B).

* Das CR-ST55DAB besitzt einen DAB+ Empfänger mit der neuen „Automatic Safety Alert“-Funktion („ASA“). Mit dem ASA-Warnsystem werden in Not- und Krisenfällen verlässliche Sicherheitsmeldungen über das DAB-Radio empfangen. Dabei kann das Kenwood-Gerät im Notfall adressengau für das jeweilige Warngbiet aus dem Standby-Modus geweckt werden. Hierzu muss bei Inbetriebnahme anhand der Adresse ein Location Code generiert und in das Gerät eingegeben werden. So ist das Kenwood-Radio für den Fall der Fälle gerüstet.

KENWOOD